

Zestaw uziemiający do muf typu CHMSV3...

do kabli 3-żyłowych z ekranem z taśm Cu

Zestaw uziemiający EGA do muf przelotowych CHMSV3 i CHMSV3-1, nadaje się do łączenia 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej z ekranem taśmowym miedzianym lub aluminiowym.

Komponenty: 3 miedziane rękawy siatkowe i 6 zacisków sprężynowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EGA 2
Numer przedmiotu	420577
Uwaga	Wyposażenie uziemiające należy wybrać zgodnie z przekrojem znamionowym wybranej mufy.

Właściwości

Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie

Zestaw uziemiający
Do osprzętu kablowego typu CHMSV3 i CHMSV3-1
Niewymagające lutowania połączenia elektryczne metalowych elementów kabla (ekran, zbrojenie, osłona metalowa)

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	EGA 2
Numer przedmiotu	420577
Długość Rękaw miedziany pleciony	500 mm
Przekrój nominalny Rękaw miedziany pleciony	35 mm ²
Zacisk sprężynowy typ	RF3
Przekrój nominalny 17,5 kV min	70 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	150 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	50 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	150 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV min	50 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV max	150 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EGA 2
Numer przedmiotu	420577
Zakres dostawy	1 Zestaw do 3 faz: rękaw miedziany pleciony, zaciski sprężynowe RF
Numer taryfy celnej	74130000
EAN/GTIN	4010311191591

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	299
Szerokość (mm)	187
Wysokość (mm)	37
Waga netto (kg)	0.681
Waga brutto (kg)	0.681